

名称	防災用ポータブル電源【BN-RB6】	作成	2021年4月4日
		改訂	

1.目的

災害時に確実に使用できるよう、保管点検方法を定める。
点検等の詳細は、取扱説明書による。

2.設地場所と保管点検責任者

- 2.1設地場所は自治会長宅とする。
2.2保管点検責任者は任期内の自治会長とする。

3.諸元表

3.1主な仕様

充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池
充電電池要領	626Wh(29Ah/21.6V) 174,000mAh
入力	DC25.2V/3.5A
AC出力	AC100V/5A 60Hz 500W(瞬間最大1000W)
USB出力	最大30W
	DC5V/2.4A USBタイプA×3
DC出力	最大120W
	DC12V/10A シガーソケット×1
	DC12V/7A Φ6.5mmDC端子×2
充電時間	ACアダプター使用時 約9時間
	シガーアダプター使用時 約18時間
充電温度	0℃～40℃
動作温度	-10℃～40℃
表示	5段階/数値表示(残量/入出力W)
BMS管理項目	過電流、過電圧、温度、短絡保護
最大外形寸法	幅30cm×高さ19.2cm×奥行19.3cm
質量	6.4kg
付属品	ACアダプター、シガーアダプター、ポーチ

ポータブル電源外形



3.2使用機器への供給の目安

LED照明スタンド(12W)	約44時間	扇風機(30W)	約17時間
スマートフォン(充電回数)	約35回	電気毛布(60W)	約8時間
32インチ液晶テレビ(80W)	約6時間	電気調理器(350W)	約1時間
ノートパソコン(50W)	約10時間	小型冷蔵庫(39W)	約13時間

4.各部のなまえ



5.修理や相談先

JCVケンウッドカスタマーサポートセンター

☎ 0120-2727-87